

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Easy UPS SRVS 72V Batteripakke 2/3kVA Tower

EI-nummer:  
6601546

SRVS72BP-9A

### Oversikt

Leveringstid Usually in Stock

### Produktdata

Produkt eller type komponent	Batteri
Batteritype	Bly-syre batteri
Tilgjengelig utstyr	Brukermanual Battery cable
Produktspekter	Easy UPS 1Ph On-Line

### Batteri og levetid

Number of battery blocks per string	6
Montering av enhet	Gulvmontert
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
batterispenningen	72 V

### Inngang

Farge	Sort
Høyde	33,6 cm
Bredde	19 cm
Dybde	42,5 cm
Vekt	38 kg
Monteringsmetode	Not rack-mountable
USB kompatibel	No

### Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE UKCA EAC EN/IEC 62040-1
---------------------	-------------------------------------

### Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende

<b>Driftshøyde</b>	0...3000 m
<b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>	-15...40 °C
<b>Storage Relative Humidity</b>	0...95 % ikke-kondenserende
<b>storage altitude</b>	0...15000 m

## Forpakkingsinformasjon

<b>Enhetstype pakke 1</b>	PCE
<b>Antall enheter i pakke 1</b>	1
<b>Pakke 1 Høyde</b>	47,000 cm
<b>Pakke 1 Bredde</b>	32,000 cm
<b>Pakke 1 Vekt</b>	56,500 cm
<b>Package 1 Weight</b>	40,500 kg

## Logistikkinformasjon

<b>Opprinnelsesland</b>	CN
-------------------------	----

## Garantiperiode

<b>Garanti</b>	2 years repair or replace
----------------	---------------------------

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Karbonavtrykk (kg CO2 ekv.) 185

Miljøinformasjon [Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

#### Materialer og emballasje

[EUs RoHS-direktiv](#) Oppfyller kravene

REACH-forordningen [REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon

Sirkularitetsprofil [Informasjon om levetidsslutt](#)

Uttakbart batteri User replaceable

WEEE  Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.

Tilbaketakning No